

# B&B-4K-EM

CONTROLLO ACCESSI B&B  
DA REMOTO CON APP









**Controllo accessi da remoto per: B&B Bed and Breakfast, Case Vacanza, Ostelli, Agriturismi.**  
**App di gestione gratuita TuyaSmart o SmartLife per iOS e Android.**  
**Gestione inserimento/cancellazione utenti, gestione data/ora Check In&Out,**  
**Gestione Pincode one-time o con data ora inizio/fine.**

Il lettore **B&B-4K-EM** è un terminale **Bluetooth e Wifi** standalone, dotato di telecamera per **videocitofono e videosorveglianza** da esterno **IP65**, per la gestione del **controllo accessi**.

**B&B-4K-EM** consente l'apertura del varco con badge 125 KHz o con codice **PIN**. Possibilità di abilitare l'accesso con data/ora Check In e Check Out oppure per fasce orarie. Codice PIN gestibile one-time o programmabile per periodo. Gestione apertura porta da remoto, supporta 3G/4G/5G



## Funzioni e dotazioni

	Lettore Mifare Card
	Codice PIN
	Videocitofono
	App Tuya Smart
	Bluetooth
	Wi-fi
	Relè apriporta
	Grado di protezione IP65

## FACILE DA USARE!

La programmazione e gestione tutta da APP rende questo dispositivo semplice e facile da usare

## CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Dispositivo **Bluetooth-Wifi**, badge MF 13,56 Mhz e codice PIN.
- Telecamera per **Videocitofono e Videosorveglianza**, apertura porta da remoto con App.
- Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP65**.
- Gestione fino a n. **1.000 utenti** (990 user + 10 visitors). Da **App gestione fino a 500 user**.
- **App Tuya Smart o Smart Life per iOS e Android** (scaricabili da Google Play e App Store).
- TuyaSmart consente di caricare / cancellare gli utenti abilitati
- L'App consente di impostare per ogni utente **data/ora di Check In & Check Out** con codice Pin oppure con badge.
- **L'accesso può essere impostato con un codice Pin**, che può essere condiviso con altre applicazioni (es. Whatsapp) ed inviato ai clienti per il primo accesso (**one-time**). Successivamente il cliente può utilizzare una badge mifare (lasciato appositamente in camera) per gli accessi successivi. La soluzione può essere completata con un **interruttore PNI** mifare per il risparmio energetico.
- TuyaSmart (o LifeSmart) consentono in alternativa di impostare, per ogni utente, un orario settimanale di accesso.
- **B&B-4K-EM** dispone di **tasto "Campanello"** ed attraverso il videocitofono è possibile vedere (anche in assenza di luce), parlare e sbloccare l'ingresso.
- L'**App Tuya Smart** (o Smart Life) hanno il **report degli ingressi** e dei tentativi di ingresso (questi ultimo con fotografia dell'utente che ha tentato l'accesso).
- **Relay output, exit button, Wiegand In&Out.**
- **Modalità di accesso:** Card, PIN, App Smartphone.
- Lettore integrato **MF card 13,56 Mhz** (EM card 125 KHz opz.).
- Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).
- Cassa in lega di Zinco.