

B&B-GC-WIFI

CONTROLLO ACCESSI B&B DA REMOTO CON APP

Controllo accessi da remoto per: B&B Bed and Breakfast, Case Vacanza, Ostelli, Agriturismi. App di gestione gratuita TuyaSmart o SmartLife per iOS e Android.

Gestione inserimento/cancellazione utenti, gestione data/ora Check In&Out,

Gestione Pincode one-time o con data ora inizio/fine.

Il lettore **B&B-GC-WIFI** è un terminale **Bluetooth e Wifi** standalone, da esterno **IP66**, per la gestione del **controllo accessi da remoto**. **GCHD3-WIFI** è utilizzabile con apposita **App Tuya Smart e Smart Life** (free) per **iOS e Android**, consente l'apertura del varco sia con **MF card 13,56 Mhz** che con **EM card 125 KHz** (doppia antenna) o con codice **PIN**. Dotato di **display OLED**. Possibilità di abilitare l'accesso con data/ora Check In e Check Out oppure per fasce orarie. Codice PIN gestibile one-time o programmabile per periodo. Gestione apertura porta da remoto, supporta 3G/4G/5G.



Funzioni e dotazioni

	Lettore RFID card
	Lettore Mifare Card
	Codice PIN
	Display OLED
	App Tuya Smart
	Bluetooth
	Wi-fi
	Relè apriporta
	Grado di protezione IP66

FACILE DA USARE!

La programmazione e gestione tutta da APP rende questo dispositivo semplice e facile da usare

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Dispositivo **Bluetooth-Wifi**, **doppia antenna EM 125 kHz / MF 13,56 Mhz e codice PIN**.
- **Display OLED**.
- Apertura porta da remoto con App.
- Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP66**.
- Gestione fino a n. **10.000 utenti** (9988 user + 10 visitors + 2 panic user). Da **App gestione fino a 500 user**.
- **App Tuya Smart o Smart Life per iOS e Android** (scaricabili da Google Play e App Store).
- TuyaSmart consente di caricare / cancellare gli utenti abilitati (fino a 500).
- L'App consente di impostare per ogni utente **data/ora di Chek In & Check Out** con codice Pin oppure con badge.
- **L'accesso può essere impostato con un codice Pin**, che può essere condiviso con altre applicazioni (es. Whatsapp) ed inviato ai clienti per il primo accesso (**one-time**). Successivamente il cliente può utilizzare una badge mifare (lasciato appositamente in camera) per gli accessi successivi. La soluzione può essere completata con un **interruttore PNI** mifare per il risparmio energetico.
- TuyaSmart (o LifeSmart) consentono in alternativa di impostare, per ogni utente, un orario settimanale di accesso.
- **B&B-GC-WIFI** dispone di **tasto "Campanello"** ed è possibile sbloccare l'ingresso da remoto.
- L'**App Tuya Smart** (o Smart Life) hanno il **report degli ingressi**.
- **Relay output, exit button, Alarm, Door Contact, Wiegand In&Out**.
- **Modalità di accesso:** Card, PIN, App Smartphone.
- Doppio Lettore integrato **MF card 13,56 Mhz e EM card 125 KHz**.
- Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).
- Cassa in ABS.